



DD Motion Monitor

Dispositif sans fil de détection de mouvement
 Capteur Température & Humidité intégré
 Portée du signal jusqu'à 300m

Installation et mise en service

Installation:

- 1- Placez le dispositif à une hauteur de préférence supérieure à 2 mètres du sol.
- 2- Percez si nécessaire l'emplacement du support du dispositif.
- 3- Orientez le dispositif vers le champs à surveiller.

Procédure de couplage à la DD Box:

- 1- Activer le mode inclusion sur la DD Box (voir manuel DD box)
- 2- Insérer la pile dans le compartiment. La LED rouge clignote rapidement 5 fois pour indiquer que le dispositif n'est pas couplé.
- 3- Attendez après que la LED rouge s'allume en continu pendant 10 secondes.
- 4- La LED rouge clignote rapidement 2 fois pour indiquer le succès de l'opération.

* Pour inclure le dispositif après le démarrage appuyez rapidement 10 fois sur le bouton d'inclusion

* Pour garantir le bon déroulement du couplage, le dispositif doit être à moins de 1 mètre de la DDBox.

Spécifications techniques:

Détecteur de sécurité sans fil, intelligent à capteur PIR digital avec sonde de température et humidité intégrée

Méthode d'installation:	Intérieur
Distance de détection de mouvement:	7 mètres
Angle de détection de mouvement:	110°
Alimentation:	Pile CR2, 3 V
Autonomie de la pile:	Jusqu'à 7 ans
Portée de communication:	Jusqu'à 300m en champs libre
Bande de fréquences radio:	868,0 Mhz
Cryptage:	AES128
Température de fonctionnement:	-10°C à +50°C
Humidité de fonctionnement:	< 85%
Dimensions:	90mmx 50mm x 40mm

Contenance du Kit:

- Détecteur de mouvement DD Motion Monitor
- Support mural
- Pile CR2